

Инструкция по монтажу и эксплуатации розетки USB, тип A+C 45 W




Информация о назначении низковольтного оборудования

Розетка USB с разъемами типа A+C, двухместная, скрытой установки, стационарная, бытового и аналогового назначения, с входным напряжением 220-240V и выходным 5V, предназначена для зарядки электронных устройств при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. Климатическое исполнение УХЛ4.

Технические характеристики и параметры

Параметры	Значение
Референс	ATN00_29
Серия	GSL00_29
Вид поставки	AtlasDesign механизм
Номинальное напряжение, V	220-240
Частота тока, Гц	50-60
Выходное напряжение USB	
Разъем А	5.0V ⇄ 1.5A 7.5W
Разъем С	5.0V ⇄ 3.0A 15W
	9.0V ⇄ 3.0A 27W
	12.0V ⇄ 3.0A 36W
	15.0V ⇄ 3.0A 45W
	20.0V ⇄ 2.25A 45W
Энергопотребление, W	Менее 0,1 (в режиме ожидания)
Максимальная выходная мощность, W	52,5W
Стандарт USB	2.0
Тип разъемов	A+C
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	Торцевые винтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 0,75 -2,5 мм²

рис.1



Тип С поддерживает быструю зарядку. Работа функции и скорость быстрой зарядки зависит от характеристик подключаемого устройства.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается монтаж и эксплуатация розетки USB при обнаружении трещин или сколов на механизме или на крышке. Запрещается подключение розетки USB к неисправной электропроводке. Запрещается подключение нагрузки с мощностью, превышающей заявленную номинальную мощность. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором



Правила и условия монтажа

Монтаж и замену производить при отключенном электропитании сети квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Снять крышку, зачистить концы сетевых проводов на 7 мм. Подсоединить провода к клеммам механизма согласно схеме подключения (рис.1). Установить механизм розетки USB в монтажную коробку и завернуть два самореза до момента обеспечения прочного удержания. Зафиксировать рамку, зашелкнуть крышку. Подать ток в сеть.

Правила и условия хранения

Условия хранения розетки USB - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональных программ в области обращения с отходами.

Информация при обнаружении неисправности

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Не вставляется вилка от USB кабеля	Слом внутреннего механизма	Замена розетки USB
Отсутствие зарядки в подключенной нагрузке	Нагрузка вышла из строя	Проверить нагрузку на функционирование
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
Отсутствие нормальной фиксации розетки USB в монтажной коробке	Ослаблено крепление	Подтянуть саморезы

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки USB – 2 года со дня розничной продажи.

Срок службы розетки USB – 10 лет со дня розничной продажи.

Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, potencial@se.com,

RU Поставщик: АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7(800) 200 64 46 (многоканальный), тел.: +7(495) 777 99 98, факс: +7(495) 777 99 94, ru.ccc@se.com, www.se.ru

KZ Импортер/шагым кабылдаушы тарап: «Шнейдер Электрик» ЖШС, 050010, Казакстан Республикасы, Алматы қ. Достық даңғылы, 38, БО KEN DALA.

www.se.com/kz, тел: (727) 357 23 57

UB USB (A+C) 45W

